

BEZDRÁTOVÉ ČTYŘTLAČÍTKO

BZ940

vhodné pro více-patrové domy



ODOLNÉ
PROTI
DEŠTI

IP65



Baterie 3V
(typ CR2430)
součást balení

životnost až 5 let

pouze pro
bezdrátové zvonky
řady BZ9

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ940 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. V Kuřimi 23.2.2012 na www.elbock.cz

O
B
O
U
S
M
Ě
R
N
Á
K
O
M
U
N
I
K
A
C
E

bezdrátový
zvonek
GONG
BZ911



bezdrátový
zvonek
SIRENA
BZ912



opakovač
signálu
REPEATER
BZ903



a další zařízení
uvedená na
www.elbock.cz

EOB
ELEKTROBOCK CZ

Čtyřtlačítko BZ940 (vysílač) je určeno pouze pro zvonky (přijímače) řady BZ9!
Velkou výhodou je možnost ovládání až čtyř zvonků (přijímačů), které mohou být umístěny každý na jiném místě. Další variantou může být použití jednoho přijímače s více tóny, kde jednotlivá tlačítka naučíme na různé tóny. BZ940 je možné instalovat na místa, kde bude vystaven nepříznivým vlivům počasí (děšť, vlhko).

1. Otevírání

2. Zavírání

3. Polarita baterie



1, Ověřte polaritu baterie (obr.1,2,3)

2, Proveďte naučení kódu prvního tlačítka dle návodu pro 1. přijímač.

3, Červená dioda na vysílaci blikne až přijímač potvrdí příjem signálu a zazvoní!

4, Postup naučení kódu opakuje i pro ostatní tlačítka.

5, Při použití BZ940 s jedním přijímačem naučte každé tlačítko na jiný tón.

Technické parametry

Napájení	3V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnost baterie	cca 5 let
Pracovní teplota	-20°C až 50°C

! Neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!

! Nesmí být montován na kovové podklady!

! V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ
 MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6