

AKCESORIA
WS101

WS103

Odbiornik

WS101 może współpracować
z dodatkowymi
3 odbiornikami WS103

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z CE

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu WS103 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.
Data: 1.9.2009
www.elbock.cz



Jednym pilotem
można wy/włączyć
lub sterować
czasowo 4 różne
odbiorniki (jeden
kanał na odbiornik).



LEAD FREE
zgodnie z RoHS



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

ODBIORNIK

BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA DO WS101

WS103

WS103 służy do współpracy z WS101. Umożliwia wy/włączać lub sterować czasowo podłączone odbiorniki elektryczne. Może współpracować z nadajnikami WS11, WS113 (przyc.NT-BCD), innymi produktami np. WS230 - wzmacniacz sygnału. Może być sterowany 8 różnymi pilotami.

Kodowanie (programowanie funkcji):

- nacisnąć " przycisk FUNKCJI " na odbiorniku przez ≈ 3 s. ZIELONA i CZERWONA dioda mrugnie tzn. **PAMIĘĆ WYMAZANA**
- można programować.

1. Włączenie i wyłączenie dokonujemy jednym przyciskiem:

- naciskamy " przycisk FUNKCJI " nna 1,5 sekundy, zaświeci się czerwona dioda odbiornik czeka na kod z nadajnika,
- na pilocie naciskamy przycisk,
- podbiornik przyjmuje kod i zaczyna mrugać zielona dioda (gotowość przyjęcia kodu do wyłączenia),
- naciskamy ponownie przycisk i kod wyłączenia zostaje przyjęty.

2. Włączenie w opcji wyłącznika CZASOWEGO:

- nacisnąć " przycisk FUNKCJI " na 1,5 sekundy, zaświeci się czerwona dioda,
- na pilocie nacisnąć przycisk do włączenia,
- zaświeci się zielona dioda i odbiornik czeka na kod do wyłączenia,
- jeżeli przez 1 minutę nie otrzyma tego kodu to przechodzi automatycznie w fazę CZASOWĄ (świeci zielona dioda a czerwona mruga),
- po upływie wybranego czasu (zakres 1 min. do 8 godz) naciskamy przycisk do wyłączenia (czasówka nastawiona).



Zastosowanie:

- oświetlenie
- klimatyzacja
- ogrzewanie
- pompy

Techniczne parametry:

Zasilanie	230V/ 50 Hz
Max.obciążenie	3500 W
Częstotliwość	433,92 MHz
Czułość	< - 86 dBm
Zasięg	do 20 m
Temperatura pracy	0°C do 50°C

Zalecenia:

Zasięg na wolnej przestrzeni 20 m. W zabudowie przez zakłócenia elektromagnetyczne zasięg może się obniżyć.

Zestaw nie umieszczać na metalowych przedmiotach.

Uwaga: podbiornik instalować > 1,5m od elektromag. źródeł (PC , TV)!



Dystrybutor:

Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 012 2704139
e-mail: elboczek@poczta.fm
www.elboczek.cz



Gwarancja
(na wyrób gwarancja 2 lata)

Data sprzedaży:

Pieczętka:



W przypadku awarii urządzenia prosimy o kontakt z dystrybutorem.