

**NÍZKÁ
SPOTŘEBA
I VA**

Baterie 12V/L 1028 23A

DZ1A-1

Bezdrátový zvonek

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
tímto prohlašujeme, že výrobek
DZ1A-1 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1.9.2004

**NÍZKO
PŘÍKONOVÝ**

**DOSAŤ
AŽ 300 M**

**Do kanceláří, rodinných domků,
panelových domů, přivolá pomoc
pro nemocné**

EB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



IP 64
ODOLNÉ PROTI DEŠTI



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



230 VAC
NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



64 kódů
DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK DZ1A-1

- Úsporný zvonek s velmi nízkou spotřebou 1 VA.
- Dosah v zástavbě 40 až 100m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos na frekvenci 433,92 MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit náhradní tlačítko (NT-BCD).
- Tlačítko má stupeň krytí IP65.

Vysílač:

Napájení: 1x12V L1028 23A
(životnost cca 1,5roku).

Umístění: **nesmí být na kovovém podkladě.** V případě nevhodného umístění se podstatně snižuje dosah soupravy!

Montáž a demontáž: viz obrázky 1, 2, 3.

Přijímač:


Napájení: 230V/ AC, 50Hz.

Umístění: více jak 1,5m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC).


Dosah DZ1A-1:

Dosah soupravy může být na volné ploše až 300 m. V zástavbě se snižuje vlivem stínění, elektromagnetického rušení, železobetonovou konstrukcí.


1. Otvírání



3. Polarita baterie



2. Zavírání




Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

v cihlovém domě



v panelovém domě



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 982
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :