

**NOWOŚĆ**  
**SAMOCZĄCY**  
**KOD**

Bateria 12V/L 1028 23A

# BZ3-1S

## Bezprzewodowy dzwonek

Oświadczenie  
o zgodności z CE  
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o.  
oświadcza że produkt BZ3-1S jest  
zgodny z wymaganiami i zaleceniami  
zawartymi w dyrektywie  
1999/5/EC. Deklaracja CE na  
stronie [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)  
Data: 1.05.2004



**ZASIĘG**  
**DO 100 M**

**Możliwość nauczenia się**  
**8 różnych kodów a co za tym**  
**idzie możliwość stosowania**  
**8 różnych nadajników.**



**230 VAC**

ZASILANIE ODBIORNIKA



**IP 65**

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ



**433,92 MHz**

BEZPRZEWODOWY SYGNAŁ



**LEAD FREE**  
w harmonii z RoHS



DLA OSÓB SŁABIEJ  
SEYSZĄCYCH

# BEZPRZEWODOWY DZWONEK

z sygnałem dźwiękowym, diodowym świetlnym i możliwością włączenia lampki, unikatowym systemem **8 KODÓW SAMOUCZĄCYCH**.

Po podłączeniu lampki i zadzwonieniu świeci ona pulsacyjnie przez ok. 20 s.

## UŻYTKOWANIE

- 1, Włączyć odbiornik do prądu 230V/50Hz.
- 2, Do nadajnika włożyć baterie (rys 1,2,3).
- 3, Po naciśnięciu przycisku rozlegnie się trójstopniowy GONG a dioda na odbiorniku mruga przez 20 s.

Dzwonek nie dzwoni i konieczne jest nauczenie go kodu - patrz poniżej.

## NAUCZENIE KODU:

- a, naciskamy przycisk funkcji na odbiorniku (rys.4), dioda mruga ( $f=2\text{HZ}$ ) i odbiornik gotowy do przyjęcia kodu.
- b, naciskamy przycisk nadajnika.
- c, odbiornik wyda dzwonek dźwięk i dioda zgaśnie. Dzwonek gotowy do użycia – kod uzgodniony.
- d, podobnie postępujemy przy kolejnych nadajnikach (przyciskach)

**Uwaga:** istnieje możliwość zastosowania aż 8 nadajników . Jeżeli do 1 minuty przy wprowadzaniu kodu nie wysłamy sygnału z nadajnika musimy nauczenie przeprowadzić od początku ( od a, do c, ).

Rys. 1. otwarcie Rys. 2. zamknięcie Rys. 3. polaryzacja baterii



## RESET (wymazanie pamięci) :

Naciskamy przycisk funkcji ( rys .4) na ok. 4 s . O wymazaniu informuje nas zaświecenie się diody.

(informacja o wolnej pamięci jest pokazana poprzez 4 sekundowe mrugnięcie diody).

## TECHNICZNE PARAMETRY

### ODBIORNIK

Zasilanie	230V/ 50 Hz
Pobór prądu	5 VA
Zasięg	do 100 m
Czułość	< - 90 dBm
Max prąd na gnieździe	4,5 A
Temp. pracy	0°C do 50°C

### NADAJNIK

Zasilanie	12 V alkal.L1028 23A
Moc sygnału	< 200 $\mu\text{W}$
Częstotliwość	433,92 MHz
Stopień ochrony	IP 65
Żywotność baterii	ok. 1,5 roku
Temp. pracy	-20°C do 50°C

- możliwość dokupienia nadajników (NT-BCD, WS1113)



Rys. 4. Funkcja przycisk (na tylnej stronie odbiornika)

**BZ3-1S** praktyczny dla osób słabiej słyszających jak i w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu.

# BZ3-1S

## UWAGI

Zasięg na wolnej przestrzeni powyżej 100m. W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych ulega skróceniu.



Odbiornik nie instalować w bliskiej odległości dużych metalowych elementów.

Wyłącznik lampki włączonej do dzwonka pozostawić w pozycji włączonej.

Zasięg w domu.



Zasięg w bloku .



Dystrybutor: **Elboczek PL**  
 ul.Bielowicza 46  
 32-040 Świątniki Górne  
 tel./fax: 012 2704139  
 e-mail:elboczek@poczta.fm  
**www.elboczek.cz**

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Gwarancja 2 lata

Data sprzedaży:

Pieczętka sprzedawcy :