

**BEZDRÁTOVÝ
VYSÍLAČ**

WS360

- UNIVERZÁLNÍ POD VYPÍNAČ -
pro bezdrátové ovládání různých spotřebičů




MONTÁŽ

WS360 slouží jako vysílač pro bezdrátové zvonky řady BZ90x i pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky,přimotopy, atd.).

Vysílač obsahuje 4 vstupy (K1 až K4). Při stisknutí libovolného kanálu je vyslán kódovaný signál naučenému přijímači, který provede danou funkci. Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou. Vysílání signálu je indikováno červenou indikační diodou.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:




* tlačítka (TL) s bezpotenciálním kontaktem!




Neumísťujte vysílač v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!
Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!
V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

PROPUSTNOST RF SIGNÁLU:


Dřevo/sádrokarton



Zed'




Sklo



Kov



Železobeton



PÁROVÁNÍ S PŘIJÍMAČI



- 1) Uved'te přijímač do režimu učení dle návodu příslušného přijímače.
- 2) Na vysílači (WS360) stiskněte tlačítko (K1-K4), kterým chcete přijímač ovládat.
- 3) V případě úspěšného párování blikne na přijímači indikační LED.


VÝMĚNA BATERIE

Nutnost výměny baterie je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Používejte zásadně baterii 1x 3V typ CR2032.

Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

- a) Odejměte zadní kryt vysílače,
- b) vyjměte baterii z držáku,
- c) vložte novou baterii a opět instalujte zadní kryt.

Při vkládání baterie dbejte zvýšené pozornosti její polaritě.



BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

WS360

S MONTÁŽÍ DO KP(KU)

Univerzální vysílač pod vypínač WS360 je možné použít jako náhradní tlačítko k bezdrátovým zvonkům BZ9xx, ale i k ovládní dalších bezdrátových výrobků se samoučením kódu (řada WS3xx) firmy ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Typy použitelných přijímačů WS3xx



WS301



WS304-2 5VDC



WS304-10



WS302



WS304-3 230VAC



WS305



WS303



WS304-4 5VDC



WS306

WS307

Technické parametry

Napájení	bateriové, CR2032
Vysílací výkon	<10 mW
Frekvence	433.92 MHz
Životnost baterie	až 5 let
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 až +40 °C
Provozní vlhkost	<95 % RH, nekondenzující
Typ montáže	pod vypínač, do KU/KP68
Rozměry (VxŠxH)	36x49x13 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS360 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu distributora nebo výrobce.

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Czech Republic
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



8 595689 100261 1



ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elbock.cz

