

# FG007

## FlowerGuard

(ochránce květin)

**„Zalévej včas..**

**..já ti napovím kdy!“**

zvukový signál  
upozorní,  
kdy je nutné  
rostlinu zalít



volba citlivosti pro  
různé druhy  
substrátu pokojových  
rostlin



# FlowerGuard FG007

(ochránce květin)

monitoruje vlhkost půdy na základě měření vodivosti. Pokud vlhkost půdy klesne pod nastavenou mez, FG007 spustí zvukový alarm jako upozornění pro zalití usychající rostliny.

Pokud je rostlina zalita a vlhkost půdy se vrátí do normálu, FG007 skončí se signalizací. V opačném případě FG007 chrání květinu a každou hodinu signalizuje potřebu zalití (na cca 30s).



**Díky zabudovanému čidlu na světlo, Vás FG007 nebude v noci rušit a se signalizací počká až do rána!**

FG007 je z výroby nastaven tak, aby vyhovoval většině běžných pokojových rostlin.

Pokud Vaše květina potřebuje zalévat častěji, stačí upravit citlivost. Prvních 5 minut po zapnutí probíhá každých 10 vteřin měření vlhkosti, aby bylo možné FG007 případně nastavit (viz níže). Poté už dochází k měření jen každých cca 20 minut.



**Nastavení citlivosti:** Hroty FG007 umístěte do optimálně zalitého květináče, pomocí malého šroubováku nastavte potenciometr do pravé krajní polohy. Přesuňte přepínač do vrchní polohy a čekejte na signalizaci. Během signalizace velmi pomalu otáčejte potenciometrem doleva do okamžiku, kdy se FG007 utiší. Tím je nastavení dokončeno.

Životnost baterií je cca 1 rok (častá signalizace životnost baterií výrazně snižuje, zalévejte proto svoje květiny včas!). Napájení je možné provádět rovněž ze stabilizovaného adaptéru 3V DC/100mA.

**V případě napájení adaptérem je NUTNÉ VYJMOUT BATERIE!**

Při nedodržení pokynů hrozí zničení FG007!

Napájení 2x1.5V alkal. baterie, typ LR44. Stupeň krytí IP20.

Při zalévání květin musí být FG007 chráněn před dopadající vodou!

Ochranný plastový obal FG007 nesmí přijít do přímého styku s vodou!

Signalizace FG007 je pouze orientační a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při použití za jiných podmínek než je uvedeno v tomto návodu!



LEAD FREE  
v souladu s RoHS

**Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



Záruka na výrobek je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.