



# PH-SP1


Bezdrátový přijímač pro ovládání  
elektrických topných zařízení  
- POD VYPÍNAČ -

- prvek systému PocketHome®
- podle požadované teploty spíná připojený el. spotřebič
- obousměrná rádiová komunikace na 433.92 MHz
- nadřazeným prvkem je řídicí jednotka PH-BSP nebo PH-ET7-V



## Montáž

Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.




### FUNKČNÍ TLAČÍTKO (R):

**KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1.5 s)**  
- pro nakódování.

**DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5 s)**  
- RESET vymazání kódu z paměti  
(současně zablikají zelená a  
červená LED).



## Schéma zapojení



**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!  
Montáž musí být prováděna bez napětí!**



# Uvedení do provozu

1. Vypněte hlavní jistič.
2. Zapojte přijímač podle schématu.
3. Zapněte hlavní jistič, na přijímači **bliká zelená dioda**, přijímač je připraven k dalšímu nastavení.
4. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1.5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
5. Na řídicí jednotce (vysílači) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysílači (PH-BSP nebo PH-ET7-V).
6. Při správném naučení kódu současně **zablikají zelená a červená dioda**.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		<b>BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ</b> = režim učení kódu <b>BLIKAJÍ SOUČASNĚ</b> = kód byl naučen <b>BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE</b> = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		<b>PORUCHA</b> (pokud do cca 6ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NE SVÍTÍ



BLIKÁ

# PH-SP1

Bezdrátový přijímač pro ovládání  
elektrických topných zařízení  
- POD VYPÍNAČ -



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V AC/50 Hz
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433.92 MHz
Citlivost	< - 92 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Průřez kabelů	1.5 mm <sup>2</sup> (hnědá, černá), 0.5 mm <sup>2</sup> (modrá)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20 a vyšší dle montáže
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	49.5 x 45.5 x 26 mm

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-SP1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



+420 607 087 605  
[regulace@elbock.cz](mailto:regulace@elbock.cz)  
<https://pockethome.cz>



**ELEKTROBOCK MTF s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel./fax: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685  
[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

