

BPT003

Bezprzewodowy odbiornik do sterowania elektrycznym ogrzewaniem - WTYKOWY DO GNIAZDA -


- ____■ Sterowanie systemu elektrycznego ogrzewania
- ____■ Według ustawionej temperatury włącza el. ogrzewanie
- ____■ Dwustronna radiowa komunikacja na 433,92 MHz
- ____■ Zalecane nadajniki (termostaty) do współpracy to BPT010 lub BPT710

MONTAŻ

BPT003 steruje urządzeniami el. grzewczymi we współpracy z termostatami BPT010 lub BPT710.

1. Podłączyć odbiornik do sieci 230 V/ 50 Hz.
2. Na odbiorniku miga zielona dioda, odbiornik jest gotowy do ustawienia.
3. Krótco naciśnij **PRZYCISK FUNKCJI** (patrz rys.2) około 1,5 s (**zielona i czerwona LED migają na przemian**)
4. Na termostacie (nadajniku) przeprowadź aktywację wg instrukcji danego nadajnika (BPT010 lub BPT710).
5. Po wprowadzeniu poprawnego kodu w tym samym czasie **zamiga zielona i czerwona dioda LED.**

Rys. 1



Rys. 2



PRZYCISK FUNKCJI:

KRÓTKIE NACIŚNIECIE - kodowanie.

DŁUGIE NACIŚNIECIE (cca 5s) - RESET
wymazanie kodu (równocześnie mrugnie zielona i czerwona LED).

Montaż powinna prowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach!
Montaż musi być prowadzony bez napięcia!

DIODY LED

LED 1	LED 2	FUNKCJE
		pusta pamięć, brak kodu
		zakodowano
		MRUGAJĄ PRZEMIENNIE= nauka kodu MRUGAJĄ RÓWNOCZEŚNIE= zakodowanie MRUGAJĄ RÓWNOCZEŚNIE WOLNO = ZMAZANY KOD
		zwany przełącznik
		ZAKŁÓCENIA (jeżeli do 6 godzin nie przyjdzie żaden sygnał od nadajnika, przejście do pracy 2 min. WŁĄCZONE 6 min. WYŁĄCZONE) LED 2 miga tylko przy zwartym przełączniku tj. 2 min.

TECHNICZNE PARAMETRY

Zasilanie	230 V/ 50 Hz
Typ komunikacji	dwustronna
Częstotliwość	433,92 MHz
Czułość	< - 95 dBm
Zasięg	200 m (na wol.przestrz), 25 m (w zabudowie)
Wyjście	przek., max.16A/ 250 VAC
Stopień ochrony	IP40
Temper. pracy	0 do 40°C
Wymiary (DxSxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BPT003 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi dyrektywie 1999/5/ES.

Wydano: 01.04.2012

na www.elbock.cz

OBJAŚNIENIE: ŚWIECI NIE ŚWIECI MRUGA

Gwarancja (na wyrób gwarancja 2 lata)	
Nazwa wyrobu:	Data sprzedaży:
Podpis sprzedawcy:	Pieczętka:



Dystrybutor:
Elektrobock PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz



W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.